


DOSTUPNO KAO
VS001GZ Bez baterije i punjača

KORISNIČKE PREDNOSTI

- Prikladno za čišćenje terasa, prilaza, pločnika i manjeg otpada stambenih, poslovnih i javnih prostora.
- Visoka učinkovitost čišćenja postiže se pomoću dvije glavne četke (električne rotacijski tip) sposoban za čišćenje raznih veličina otpada, kao što su cementni prah, iver, papirni otpad, plastične boce i drugo.
- Izvrsna prenosivost zahvaljujući znatno laganom dizajnu.
- Izvrstan radni dio sa smještenim kontrolnim prekidačima i indikatorima na upravljačkoj ploči ručke.
- Promjenjiva brzina rotacije četke za glavnu i bočnu četku.
- Funkcija skupljanja prašine smanjuje prašinu u zraku koju hvataju četke.
- Električni mehanizam za čišćenje filtra vibrira kako bi uklonio nakupljenu prašinu filter, smanjujući začepljenje.
- Izvrsna mogućnost skladištenja sa sklopivom ručkom, koja stroju omogućuje da stoji uspravno za kompaktno skladištenje.
- Ove prilagodbe trebale bi osigurati glatko čitanje teksta i učinkovito prenositi informacije

TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

Napon akumulatora	40 V max XGT
Širina čišćenja (glavna četka/bočna četka)	480 mm/650 mm
Kapacitet posude za prašinu	24 l
Brzina bez opterećenja (standardni/tihi način rada)	glavna četka 500/350 min ⁻¹ bočna četka 160/115 min ⁻¹
Kontinuirano vrijeme rada (standardni/tihi način rada)*	200/480 min
Dimenzije (D×Š×V)	830 x 677 x 1.146 mm
Težina*	33,1 kg

* Sa dvije BL4080F baterije
ISTAKNUTE OPCIJE


Odlične mogućnosti skladištenja
Ručka se može sklopiti da mašina stoji uspravno za kompaktno skladištenje u dimenzijama (D×Š×V) 830 x 677 x 467 mm.



Odličan operativni dio
Kontrolni prekidači i indikator nalaze se na kontrolnoj tabli ručke.



Visina glavne četke točkić za podešavanje
Raspon podešavanja: cca 20 mm.



Visina bočne četke točkić za podešavanje
Raspon podešavanja: cca 15 mm.

PRIBOR

Nosač za prijenosno napajanje pakovanja i Makpac
1913F5-2



Kutija za lišće - 47 l
1913F7-8


BUKA

Nivo zvučnog pritiska: **70 dB(A)**
Nivo vibracija: **2,5 m/s²**


KOMPATIBILNOST

Preporučeno: **BL4080F, BL4050F, BL4040F, BL4040, BL4025, BL4020 i PDC1500, PDC1200 ili PDC01**

POVEZANI PROIZVODI


XGT 40 V max
UB001G
Akumulatorska puhalica - 17 N



36 V PDC priključak
UB001C
Puhalica na baterije - 20 N



36 V PDC priključak
UB003C
Puhalica na baterije - 24 N



MAKITA d.o.o.,
Brnčičeva 17, 1231 Ljubljana-Črnuče, Slovenia
T: +386 (0) 59 083 600, E: info@makita.si

www.makita.ba