



BCC01

BCC02

DOSTUPNO KAO

1914U3-7 BCC01 s punjačem DC4002 | 1914U0-3 BCC02 s punjačem DC4002

ISTAKNUTE ZNAČAJKE PROIZVODA



Svestrane mogućnosti postavljanja kofera
Poklopac kofera može se skinuti bez korištenja alata a sam kofer može se postaviti vodoravno ili okomito na policu, što omogućava jednostavno uspostavljanje stanica za punjenje.

Učinkovito punjenje akumulatora
Značajka naizmjeničnog punjenja uređaju omogućuje da istovremeno puni četiri akumulatora i da se automatski prebacuje između njih kako bi se osiguralo da se svi akumulatori pune učinkovito.

VRIJEME PUNJENJA

Platforma	Akumulator	BCC01			BCC02
		4 priključka	8 priključka	12 priključka	
XGT	BL4020	75 min	150 min	255 min	
	BL4025	90 min	180 min	270 min	
	BL4040	145 min	290 min	435 min	
	BL4040F	145 min	290 min	435 min	
	BL4050F	175 min	350 min	-	
	BL4080F	280 min	560 min	-	
LXT*	BL1815N	40 min	80 min	-	
	BL1820B	55 min	110 min	-	
	BL1830B	80 min	160 min	-	
	BL1840B	110 min	220 min	-	
	BL1850B	135 min	270 min	-	
	BL1860B	160 min	320 min	-	

* s adapterom ADP10

PREDNOSTI ZA KORISNIKE

- Idealno za lokacije gdje se često koristi veliki broj akumulatora, osiguravajući da je određeni broj akumulatora uvijek dostupan za upotrebu
- **BCC01:** Opremljen s 8 priključaka za punjenje XGT i LXT akumulatora. LXT akumulatori se mogu puniti pomoću međusobno zamjenjivih ADP10 adaptera.
- **BCC02:** Opremljen s 12 priključaka za punjenje XGT akumulatora.
- Dizajniran za povezivanje s MAKPAC transportnim kolicima radi lakšeg prenošenja te odgovara veličini kofera MAKPAC 4.
- Zahvaljujući niskoj potrošnji energije moguće je spajanje više jedinica na jednu utičnicu od 16 A, što ga čini učinkovitim za noćno punjenje.
- Kofer za punjenje akumulatora (BCC01/BCC02) također može puniti akumulator pomoću prijenosnih jedinica za punjenje (PDC) i pretvarača napona (BAC01), omogućavajući punjenje bez pristupa strujnoj utičnici.
- Stupanj vodootpornosti IPX4; štiti od prašine i vode

TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

	BCC01	BCC02
Napon kompatibilnih akumulatora	XGT 40 V max / LXT 18 / 14,4 V ^{*1}	XGT 40 V Max
Broj priključaka za punjenje	8	12
Struja punjenja	1,6 A (XGT 40 V max) 2,1 A (LXT 18 / 14,4 V) ^{*1}	1,6 A
Kompatibilni akumulatori	Svi XGT 40 V max svi LXT 18 / 14,4 V ^{*1*}	BL4020, BL4025, BL4040 BL4040F
Ukupno vrijeme punjenja	560 min (8x BL4080F) 320 min (8x BL1860B)	435 min (12x BL4040F)
Dimenzije (D x Š x V)	295 x 407 x 320 mm	
Masa	7,5 kg ^{*3}	7,8 kg ^{*3}

^{*1} s adapterom ADP10 | ^{*2} BL1430A/AP se ne mogu puniti | ^{*3} s punjačem DC4002

PRIBOR

Punjač DC4002
630E59-9



ADP10
191C10-7



Transportna kolica
za Makpac
TR00000001



Kolica za
Makpac sustav
P-83886



POVEZANI PROIZVODI



XGT 40 V Max
191N09-8
DC40RB - Brzi punjač
za dva akumulatora



XGT 40 V Max
191L9-4
DC40WA - Punjač za
dva akumulatora



XGT 40 V Max
191E07-8
DC40RA - Brzi punjač



XGT 40 V Max
191M90-3
DC40RC - punjač