



**DOSTUPNO KAO**

DBN501Z bez akumulatora i punjača

**PREDNOSTI ZA KORISNIKE**

- Pogodno za lake do srednje zahtjevne primjene u kojima je važna čista završna obrada, uključujući: postavljanje ukrasnih letvica i lajsni, držanje dijelova dok se ljepilo suši, pričvršćivanje stražnjih strana ormarića ...
- Vrhunska brzina rada s pneumatskim osjećajem postignutim pomoću mehanizma zračne opruge
- Jednostavno podešavanje dubine zabijanja pomoću regulatora nudi širok raspon mogućnosti završne obrade
- Tanak prednji dio alata omogućuje precizno postavljanje čavala
- Ugrađeno LED svjetlo osigurava bolju vidljivost u slabo osvijetljenim područjima

**TEHNIČKE SPECIFIKACIJE**

Napon akumulatora	18 V LXT
Kapacitet spremnika	110
Duljina čavala	15-50 mm
Vrsta čavala	čavli tipa 18 GA
Dimenzije (D × Š × V)	263 x 111 x 301 mm
Masa*1	3,0 kg

\*1 s akumulatorom BL1860B

**ISTAKNUTE ZNAČAJKE PROIZVODA**



**2 načina rada**  
Pojedinačno zabijanje / kontinuirano zabijanje uz aktiviranje kontaktom.



**Preostali broj čavala**  
Spremnik ima prozirni poklopac i crveni indikator što omogućuje jednostavnu provjeru preostalog broja čavala.



**Jednostavno uklanjanje zaglavljanih čavala**  
U slučaju zaglavljivanja, čavli se mogu ukloniti bez upotrebe alata.



**Mehanizam blokiranja rada bez čavala**  
Sprječava aktiviranje alata bez čavala zaključavanjem kontaktne ručice kada je preostao mali broj čavala.

**PRIBOR**

Čavli	Šifra	Promjer	Ukupna duljina	Tip
	F-31867	1,0 x 1,2 mm	15 mm	18 GA
	F-31870	1,0 x 1,2 mm	20 mm	18 GA
	F-31883	1,0 x 1,2 mm	25 mm	18 GA
	F-31896	1,0 x 1,2 mm	30 mm	18 GA
	F-31902	1,0 x 1,2 mm	32 mm	18 GA
	F-31915	1,0 x 1,2 mm	35 mm	18 GA
	F-31928	1,0 x 1,2 mm	38 mm	18 GA
	F-31931	1,0 x 1,2 mm	40 mm	18 GA
	F-31944	1,0 x 1,2 mm	45 mm	18 GA
	F-31957	1,0 x 1,2 mm	50 mm	18 GA

**Kuka**  
346317-0

**Adapter za vrh**  
422881-0



**BUKA I VIBRACIJE**

Razina zvučnog tlaka: **82 dB(A)**, Razina zvučne snage: **93 dB(A)**, Razina vibracija: **2,5 m/s<sup>2</sup>**

**KOMPATIBILNOST**

Preporučeno: **BL1815N, BL1820B, BL1830B, BL1840B, BL1850B, BL1860B**

**POVEZANI PROIZVODI**



18 V LXT  
**DBN900**  
Akumulatorski pištolj za čavle



18 V LXT  
**DFN350**  
Akumulatorski pištolj za čavle



18 V LXT  
**DPT353**  
Akumulatorski pištolj za čavle



18 V LXT  
**DBN601**  
Akumulatorski pištolj za čavle



18 V LXT  
**DBN620**  
Akumulatorski pištolj za čavle